



Recréez un véritable cycle de lever et de coucher du soleil

Le contrôleur DTD permet de moduler l'intensité des luminaires CBM de 0,2 % à 100 %, sans scintillement. Comme chez l'humain, les variations brusques de luminosité peuvent être une source de stress et nuire au bien-être animal. La reproduction d'un cycle lumineux naturel favorise ainsi le confort et les comportements naturels des animaux.

Désormais équipé de boutons Automatique/Manuel, le contrôleur DTD offre une gestion simple et précise de votre système d'éclairage. Les boutons-poussoirs associés aux potentiomètres permettent de basculer rapidement en mode manuel lorsque nécessaire.

Le contrôleur DTD peut être utilisé en mode Maître ou Esclave, offrant un pilotage automatisé de l'éclairage selon des paramètres ou des conditions prédéfinis. Il est compatible avec la plupart des systèmes de contrôle centralisés, contribuant ainsi à l'optimisation de vos opérations.

La version DTD-2 permet la gestion indépendante de deux zones, chacune pouvant fonctionner selon son propre programme.

Disponible en versions une ou deux zones, la série DTD offre une capacité de 10 A par zone et fonctionne sous 220 V AC.

Code de produit	DTD-1SP24	DTD-2SP24
Alimentation / Fréquence	120-240 V AC / 50-60 Hz	
Charge maximale zone	10 A	
Entrée pour variation	1 entrée 0-10 V source	2 entrées 0-10 V source
Sortie pour variation	1 sortie 0-10 V source	2 sorties 0-10 V source
Technologie de variation	Transistor	
Puissance de sortie	1 zone de 10 A	2 zones de 10 A
Écran	LCD avec boutons-poussoirs	
Interrupteur manuel	Potentiomètre à pression	
Mode	Programmable ou Esclave	
Programmation	12 périodes de 24 étapes	
Réglage du niveau minimal	Potentiomètre interne 1 % à 100 %	
Dimensions	290 × 90 × 180 mm	340 × 90 × 180 mm
Garantie	2 ans (défaut de fabrication)	
Origine	Fabriqué au Canada	