

0-10 V Régulateur d'éclairage CBM



Solution d'éclairage par excellence alliant confort et performances optimisées

Le Gradateur CBM 0-10 V est un module de puissance esclave conçu pour le contrôle des luminaires DEL CBM compatibles. Piloté par un signal de commande 0-10 V, il permet une gradation fluide de 0,2 % à 100 %, sans scintillement perceptible à l'œil humain. Conçu pour les applications exigeantes, il assure une gestion précise et fiable de l'éclairage tout en contribuant au confort visuel et à la performance des installations.

Code de produit	CBM-CB-500W	CBM-CB-1200W
Désignation	Gradateur 500 W en 0-10 V pour armoire électrique	Gradateur 1 200 W en 0-10 V pour armoire électrique
Puissance maximale par zone	500 W – 2,5 A / 1 zone	1 200 W – 5 A / 1 zone
Charge recommandée	80 % de la charge nominale (400 W)	80 % de la charge nominale (960 W)
Nombre maximal de tubes LED compatibles	25 tubes de 18 W réglables	55 tubes de 18 W réglables
Plage de variation d'intensité	0,2 % à 100 % sans scintillement (avec luminaires CBM)	
Mode	Esclave	
Signal de régulation	0-10 V	
Alimentation / Fréquence	230-240 V AC - 50 Hz	
Dimensions	106,2 × 90 × 48,4 mm	
Indice de protection (IP)	IP20	
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08	
Garantie	2 ans (défaut de fabrication)	